

Уровнемер Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ(3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93

Уровнемер ТАМАУА с функцией будильника TAMAPod AQUA-2



Технические характеристики

Входной канал	1 канал
Совместимость с датчиками	Датчик уровня воды с использованием полупроводникового датчика
Диапазон измерений	0–10 м (стандарт), 0–1,75 м (опционально), 0–20 м (опционально)
Разрешение	± 0,1% полной шкалы
Компенсировать	1,75 м/10 м: ±99,999 м, 20 м/±970 м
Интервалы записи	Выбирается из следующих значений: 1~6, 10, 12, 15, 20, 30 минут; 1~4, 6, 8, 12, 24 часа
Элементы записи	Год/Месяц/День, Час: Минута: С, уровень воды (м), напряжение питания (В)
Емкость записи	28 000 данных измерений (194 дня с 10-минутным интервалом)

Метод записи данных	Метод прокрутки памяти	
Внешний носитель записи	Карта памяти SD (должна быть совместима с FAT16/32 и иметь емкость до 32 ГБ)	
Передача данных	Автоматический перенос на SD-карту при установке или заполнении встроенной памяти, перенос вручную	
Формат записи	CSV-файл	
Отображать	ЖКИ, 8 цифр на 2 строки, с подсветкой. Функция автоматического включения/выключения	
Клавиши управления	Клавиши выбора и ввода	
Функции будильника	Элемент мониторинга	Интервальная глубина воды
	Диапазоны настройки	Максимальное значение : + 999,99 м ~ - 999,99 м
		Минимальное значение : - 999,99 м ~ + 999,99 м
	Порог	Когда блок сигнализации подключен, периферийное оборудование может управляться с помощью AQUA-2.
Дополнительный терминал	Совместимые устройства	Блок сигнализации LL-alarm01 (дополнительно)
		Блок облачной связи M2M KADEC-MIELCA (опционально)
	Когда блок сигнализации подключен, периферийное оборудование может управляться с помощью AQUA-2.	
Рабочие температуры	-25°C ~ + 60°C (при условии отсутствия конденсата)	

Батареи	2 батареи размера AA (щелочные сухие элементы)
Срок службы батареи	3 года при установке 10-минутного интервала (зависит от температуры, частоты сигналов тревоги и продолжительности работы ЖК-дисплея)
Внешний источник питания	12 В постоянного тока (при использовании с блоком сигнализации LL-alarm01)
Индикатор батареи	Показывает на ЖК-дисплее
Размеры, внешний вид	115×69×37 мм, 180 г (без учета выступов)

Блок сигнализации LL-alarm01

Технические характеристики

Вход	Контактный вход (1 канал)
Способ отключения тревоги	Клавишей на регистраторе данных LLUVIA-2
Тревожный выход	1-канальный релейный контакт
Клеммная контактная емкость	AC100V: 2A DC24V: 2A или менее
Сила	DC12~24V (поставляется с адаптером переменного тока)
Предохранитель	мини-предохранитель 3A
Габаритные размеры	Ш90,4×Г50,4×В29,5 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ(3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93